

# MHA 144

## Hlásič tlačítkový

Hlásič tlačítkový MHA 144 je těžký adresovatelný hlásič požáru určený ve spolupráci s adresovatelnými ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.



Hlásič tlačítkový MHA 144 se používá v prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.).

Hlásič je konstruován do venkovního prostředí nechráněného proti povětrnostním vlivům podle EN 60721-3-4 a odolává nepříznivým vlivům (použití v průmyslových provozech apod.).

Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí dvoudrátového vedení.

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič vyhovuje evropské normě EN 54-11.

### Technické parametry

Napájecí napětí	adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace v hlásiči	červená LED
Paralelní signalizace	typ LITES
Krytí podle ČSN EN 60529	IP 65
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022	zařízení třídy B
Průřez připojitelných vodičů	(0,1 ÷ 1,5) mm <sup>2</sup>
Velikost průhledu	(70 × 70) mm
Mechanická ochrana tlačítka	skleněnou deskou
Rozměry	(133 × 130 × 77) mm
Hmotnost	cca 1,1 kg

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

### Pracovní podmínky

Hlásič je určen pro stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-4:

K: klimatické podmínky pro prostředí	4K2
- rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu	95 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu	



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou  
Česká republika  
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302  
E-mail: [e.semberova@lites.cz](mailto:e.semberova@lites.cz); [www.lites.cz](http://www.lites.cz)