ALPU1000 – Programovací přípravek

ALPU1000 je přenosná programovací jednotka, která umožňuje čtení a nastavení různých parametrů zařízení systému Altair od společnosti Argus Security. Slouží jako nepostradatelný nástroj pro techniky EPS systémů při programování adres, režimů a vstupně-výstupních funkcí jednotlivých zařízení.

Zařízení je vybaveno:
základnou pro nasazení hlásičů Altair,
dvěma programovacími kabely (jack–jack a jack–svorkovnice),
integrovaným displejem a klávesnicí pro pohodlnou obsluhu.

Způsoby připojení zařízení
Hlásiče Altair – *nasazení přímo do základny* programovací jednotky
32-tónové základny – připojení pomocí kabelu *jack–jack*
Ostatní zařízení (moduly, výstupy, zóny) – připojení pomocí kabelu *jack–svorkovnice*

Klíčové vlastnosti:

Programování adres a provozních režimů přímo v terénu
Čtení a nastavení parametrů zařízení (adresy, firmware, režimy, vstupy/výstupy)
Kompaktní a přenosné provedení s vlastní základnou pro detektory
Integrovaný LCD displej a membránová klávesnice

Možnost změny teplotního režimu (ROR / High°C)
Zobrazení informací o zařízení: typ, firmware, výrobní a testovací data
Napájení pomocí 9V baterie (součástí balení)
Automatické vypnutí po 30 sekundách nečinnosti
Záruka 5 let

Technické parametry

Napájení:	1× 9V baterie (typ 6LR61, součást balení)
Rozsah provozních teplot:	-30 °C až +70 °C
Max. relativní vlhkost:	95 % (nekondenzující)
Hmotnost:	200 g
Displej:	integrovaný LCD
Konektory:	3,5mm jack, svorkovnice

Verze 1/2025

LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika
www.lites.cz